



Scan QR Code

CT6M-2P4

CONTADOR/TEMPORIZADOR DIG. 72x72mm 6 DIG. 2 PRESET
100-240VAC

AUTOMATIZACION INDUSTRIAL > INSTRUMENTACION > CONTADORES

Autonics
Sensores y Controladores



Imagen Referencial

CT6M-2P4

Método de visualización LED de 6 dígitos y 7 segmentos
Método de operación Contador: conteo ascendente, conteo descendente, conteo ascendente/descendente
Terminal Bloque terminal
Operación de salida RETARDO DE SEÑAL A LA CONEXIÓN, RETARDO A LA CONEXIÓN, PARPADEO, INTERVALO, RETARDO DE SEÑAL A LA DESCONEXIÓN, RETARDO A LA CONEXIÓN-DESCONEXIÓN, TIEMPO DE INTEGRACIÓN
Fuente de alimentación 100-240VCA~50/60Hz
Operación de tiempo INICIO A LA CONEXIÓN
Alimentación externa Máx. 12VCC $\pm 10\%$, 100mA
Método de entrada de señal Entrada de voltaje (PNP), Sin entrada de voltaje (NPN)
Máx. velocidad de conteo 1, 30, 1k, 5k, 10k [cps]
Ancho de señal mínimo 1ms/20ms
Protección de memoria Aprox. 10 años
Rango de ajuste de 0.001 seg a 9.999 seg, de 0.01 seg a 99.99 seg, de 0.1 seg a 999.9 seg, de 1 seg a 9999 seg, de 1 seg a 99 min 59 seg, de 0.1 min a 999.9 min, de 1 min a 9999 min, de 1 min a 99 horas 59 min, de 1 hour a 9999 horas
Tipo de salida de control valor de ajuste doble
Salida de control_Relevador SPST (1a): 1, SPDT (1c): 1
Salida de control_Colector abierto NPN3
Protección IP65 (panel frontal)
Certificación, Contador_Rango de conteo de -99999 a 999999
Contador_escala Punto decimal hasta el quinto dígito
Contador_Ancho de señal de entrada mínimo REINICIO: Seleccionable 1ms/20ms
Contador_Ancho de señal de entrada mínimo INA, REINICIO, INHIBIR, LOTE, REINICIO: Seleccionable 1ms/20ms
Temperatura del entorno ambiental de -10 a 55?, almacenamiento: de -25 a 65? Ambiente de la humedad ambiente 35 a 85%RH, almacenamiento : 35 a 85%RH
Peso Aprox. 322g (aprox. 252g)

?Se recomienda utilizar el convertidor de comunicación Autonics; SCM-WF48 (el convertidor de comunicación de Wi-Fi a RS485.USB se vende por separado), SCM-US48I (el convertidor USB a RS485 se vende por separado), SCM-US (el convertidor USB a puerto serial se vende por separado). Por favor utilice el cable par trenzado para la comunicación RS485.

?El peso incluye al empaque. El peso en paréntesis es sólo por unidad.

?La resistencia ambiental se clasifica sin condensación ni congelación.

CT6M-2P4 autonics peru

REFERENCIAS

Ficha técnica de fabricante

[Datasheet](#)